

Einsatzbereich:

Bei Anlegen einer Eingangsspannung von nominell 230 V Wechselspannung wird ein galvanisch getrennter **Arbeitskontakt** geschlossen, eine Anzeige-LED signalisiert diesen aktiven Zustand. Der Ausgang ist universell zum Ansteuern von Logikschaltungen bis hin zum Schalten kleiner Lasten am Wechselspannungsnetz (z. B. Schütze) geeignet.



Lebensdauer:

Unbegrenzte Zahl von Schaltzyklen durch eine vollelektronische Lösung mit modernen MOSFETs als Schaltelementen.

Optimiertes Schaltverhalten:

Durch ein relativ langsames Durchschalten (im 100 μ s – Bereich) sind die Funkstörungen beim Schalten um Größenordnungen geringer als bei konventionellen Lösungen. Entstörschaltungen können daher eingespart werden. Kein Kontaktprellen wie bei Relais.

Störungsunempfindlichkeit:

Die Koppellemente der Baureihe KExxx bieten auf Grund ihrer Schmitt-Trigger-Charakteristik eine optimale Störungsunempfindlichkeit. Die spezielle Schaltung ist patentiert.

Minimale Abmessungen:

Normschienen-Aufschnapp-Gehäuse mit nur 8,8 mm Breite.

Einfache Anwendung:

Das Koppellement wird aus dem Eingangssignal gespeist, benötigt also keine zusätzliche Versorgungsspannung. Ein- und Ausgang können beliebig gepolt werden.

Wirtschaftlichkeit:

Das Koppellement KE230 weist einen universell einsetzbaren Schaltausgang ähnlich dem von (Reed-) Relais auf, ist jedoch – trotz anderer Produktvorteile (Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Störungsverhalten) – preisgünstiger. In vielen Anwendungsfällen ermöglicht es durch seine hervorragenden technischen Eigenschaften der Störungsunterdrückung teure Arbeitszeit für Fehlersuche einzusparen.

B&W TechComp – Der ENERGY-DOC:

Blindstromkompensationen – Energiemesstechnik – Verbrauchserfassung – Energieoptimierung
USV-Anlagen – Stromversorgungen – Gleichrichter – Batterien – EMV-Filter – Netzfilter
Netzanalysen – Störpegelmessungen – Software – Visualisierungen

Eckdaten:

Eingang:

(typische Werte, Toleranz +/- 5 %)

Nennspannung:	230 V AC
Maximalspannung (Dauer):	275 V _{eff}
Einschaltswelle:	165 V
Hysterese:	10 V
Eingangsstrom:	9,6 mA

Einschaltverzögerung bei Nennspg.:	kleiner 32 ms
Ausschaltverzögerung bei Nennspg.:	kleiner 7 ms

Ausgang:

(Bei -20 bis 60 ° C Umgebungstemperatur)

Laststrom AC oder DC:	0 µA bis 80 mA _{eff}
Einschaltwiderstand:	typ. 18 Ω bei 20°C
Spannung:	max. 250 V _{eff} / 350 V DC

Betriebstemperaturbereich: -20 bis +60 ° C

Isolationsprüfspannung: 5 kV_{eff}

Abmessungen: 98 x 58 x 8,8 mm

B&W TechComp – Der ENERGY-DOC:

Blindstromkompensationen – Energiemesstechnik – Verbrauchserfassung – Energieoptimierung
USV-Anlagen – Stromversorgungen – Gleichrichter – Batterien – EMV-Filter – Netzfilter
Netzanalysen – Störpegelmessungen – Software – Visualisierungen